

## FRX015-90

Polyton FRX 90 V

Codice Omologazione	"FUZETEC FRX-90F"
Confezione di vendita	" 500 pz"
Contatti	"Radiali"
Corrente max (Imax, A)	"40 A"
Dimensione terminali	"24 AWG diam. 0,51 mm"
Temperatura di lavoro	"-40°C +85°C"
Tensione (Vmax, Vdc)	"72 V - 90 V"
Commerciale di riferimento	"Flavio Fasani"



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensioni - A Max	Dimensioni - B Max	Dimensioni - C No m	Dimensioni - D Min	Dimensioni - E Max	Dimensioni - F No m	Corrente Nominale - It.A	Corrente Nominale - It.A	Resistenza - 5xIh	Resistenza - P.D.,W	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - RI Max Ohm
FRX010-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,10"	"0,20"	"4,0"	"0,38"	"2,50"	"7,50"
FRX015-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,15"	"0,35"	"10,0"	"0,70"	"2,40"	"7,00"
FRX017-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,17"	"0,34"	"3,0"	"0,48"	"2,00"	"8,00"
FRX020-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,20"	"0,40"	"2,2"	"0,41"	"1,83"	"4,40"
FRX025-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,25"	"0,50"	"2,5"	"0,45"	"1,25"	"3,00"
FRX030-90	"7,4"	"13,0"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,30"	"0,60"	"3,0"	"0,49"	"0,88"	"2,10"
FRX035-90	"7,4"	"12,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,35"	"0,75"	"10,0"	"1,30"	"0,70"	"2,50"

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensio ni - A Max	Dimensio ni - B Max	Dimensio ni - C No m	Dimensio ni - D Min	Dimensio ni - E Max	Dimensio ni - F No m	Corrente Nominale - I <sub>H.A</sub>	Corrente Nominale - I <sub>t.A</sub>	Resistenz a - 5xI <sub>H</sub>	Resistenz a - P.D.,W	Resistenz a - R Min Ohm	Resistenz a - R <sub>I</sub> Max Ohm
FRX040-90	"7,6"	"13,5"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,40"	"0,80"	"3,8"	"0,56"	"0,55"	"1,29"
FRX050-90	"7,9"	"13,7"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,50"	"1,00"	"4,0"	"0,77"	"0,50"	"1,17"
FRX055-90	"9,7"	"14,0"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,55"	"1,20"	"10,0"	"1,50"	"0,40"	"1,50"
FRX065-90	"9,7"	"14,5"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,65"	"1,30"	"5,3"	"0,88"	"0,31"	"0,72"
FRX075-90	"10,4"	"15,2"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,75"	"1,50"	"6,3"	"0,92"	"0,25"	"0,60"
FRX090-90	"11,7"	"15,8"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,1"	"0,90"	"1,80"	"7,2"	"0,99"	"0,20"	"0,47"
FRX110-90	"13,0"	"18,0"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"1,10"	"2,20"	"8,2"	"1,50"	"0,15"	"0,38"
FRX135-90	"14,5"	"19,6"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"1,35"	"2,70"	"9,6"	"1,70"	"0,12"	"0,30"
FRX160-90	"16,3"	"21,3"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"1,60"	"3,20"	"11,4"	"1,90"	"0,09"	"0,22"
FRX185-90	"17,8"	"22,9"	"5,10"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"1,85"	"3,70"	"12,6"	"2,10"	"0,08"	"0,19"
FRX250-90	"21,3"	"26,4"	"10,20"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"2,50"	"5,00"	"15,6"	"2,50"	"0,05"	"0,13"
FRX300-90	"24,9"	"30,0"	"10,20"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"3,00"	"6,00"	"19,8"	"2,80"	"0,04"	"0,10"
FRX375-90	"28,5"	"33,5"	"10,20"	"7,60"	"3,10"	"1,4"	"3,75"	"7,50"	"24,0"	"3,20"	"0,03"	"0,08"

## DISEGNI

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

